BPR PRODUCTS
BPR GROUP

TECHNISCHE FICHE

Mobiele staander voor switchkast

Aluminium staander voor de Alu-48 switchkast, opklapbaar voor transport

ARTIKELNUMMER	PRODUCTFAMILIE	VERSIE	DATUM
—	Switchkasten	2026.11	09/11/2026



MADE IN BELGIUM · EUROPEES FABRIKAAT

Omschrijving

Een lichte aluminium staander waarop je de Alu-48 switchkast ophangt waar geen geschikte muur is. De kast hangt met 4 bouten op twee dwarsliggers met hetzelfde boorpatroon als de wandmontage. De schoren zijn platte latten met sterknoppen: los ze zonder gereedschap, klap de voeten omhoog en de staander gaat plat mee op transport.

3,7 kg	6 cm	0
aluminium	dik in transportstand	gereedschap om op te klappen

Technische specificaties

Materiaal	Aluminium koker 30 × 30 × 2 mm
Afmetingen	600 × 800 × 1100 mm (b × d × h)
Voet	500 mm naar voren, 300 mm naar achteren
Ophanging	2 dwarsliggers, gaten Ø8 op 295 × 395 mm h.o.h., zelfde patroon als de wandmontage
Schoren	Platte lat 30 × 5 mm aan de zijkant, demonteerbaar met sterknoppen
Voeten	Scharnierend, klappen 90° op voor transport
Transportmaat	ca. 1420 × 620 × 60 mm
Gewicht	ca. 3,7 kg, exclusief bevestiging
Geschikt voor	Alu-48 switchkast 600 × 700 × 250 mm
Optie	Zwenkwielen op aanvraag

Voordelen voor ergonomie en veiligheid

- Switchkast plaatsen waar geen geschikte muur is: werven, events, tijdelijke opstellingen
- Latten losmaken en voeten opklappen zonder gereedschap
- Plat opgeklapt mee op transport
- Licht: één persoon draagt en plaatst de staander
- Zelfde boorpatroon als de wandmontage: de kast past meteen

Montageprincipe

- Voeten uitklappen rond de scharnierbout.
- Platte latten aan de zijkant vastzetten met sterknoppen, zonder gereedschap.
- Switchkast met 4 bouten op de dwarsliggers hangen.
- Voor transport: latten los en voeten opklappen.

Bestektekst voor lastenboek

VRIJ OVER TE NEMEN IN UW LASTENBOEK

Levering van een mobiele staander voor het ophangen van een switchkast, type BPR PRODUCTS Mobiele staander voor switchkast of gelijkwaardig.
Toepassing: vrijstaande opstelling van een switchkast waar geen geschikte wand beschikbaar is.
Kenmerken:
- Materiaal: aluminium koker 30 × 30 × 2 mm
- Afmetingen: 600 × 800 × 1100 mm (b × d × h); voet 500 mm naar voren en 300 mm naar achteren
- Ophanging: 2 dwarsliggers met gaten Ø8 op 295 × 395 mm hart-op-hart
- Schoren: platte lat 30 × 5 mm aan de zijkant, demonteerbaar met sterknoppen zonder gereedschap
- Voeten: scharnierend, opklapbaar voor transport (transportmaat ca. 1420 × 620 × 60 mm)
- Gewicht: ca. 3,7 kg

Fabrikaat: BPR PRODUCTS, ontworpen en geproduceerd in België.

Montage in 3 stappen

1. Voeten uitklappen
Klap beide voeten 90° naar beneden rond de scharnierbout.

2. Latten vastzetten
Zet de platte latten aan de zijkant vast met de sterknoppen. Zonder gereedschap.

3. Kast ophangen
Hang de switchkast met 4 bouten op de dwarsliggers: gaten Ø8 op 295 × 395 mm.

Beelden







Productie en kwaliteit

- Ontworpen en geproduceerd in eigen huis in België.
- Lasersnijden en CNC-plooien, herhaalbaar tot op de millimeter.
- Afwerking naturel, RVS of in RAL-kleur op aanvraag.

Maatwerk en advies

Ander toestel, ander plafond of een speciale situatie op de werf? Wij ontwikkelen een oplossing op maat, van ontwerp tot reeksproductie.

+32 (0)13 52 23 80
info@bprgroup.eu

Technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken van de geleverde uitvoering. Meest recente versie: bprproducts.be/mobiele-staander-switchkast.